

Тип DB25P

Модели

	Открытое исполнение	Кожухное исполнение
Трехфазные	DPB 25E LS	DPBS 25E LS
Однофазные	DPB 25E LS MF	DPBS 25E LS MF



Преимущества


- Соответствует требованиям ЕС для стационарных электростанций
- Включает модели открытого и кожухного исполнения
- Проектирование и производство обеспечивают оптимальные эксплуатационные характеристики
- Легкий доступ к панели управления и силовым клеммам
- Простота управления и техобслуживания
- Широкий ряд опционального оборудования

Технические характеристики	50Гц
Двигатель	404A-22G1
Содержание вредных веществ в выхлопе	EU0


Класс применения	G2
■ Класс применения в соответствии с ISO 8528/5 (2005) характеризует качество вырабатываемой электроэнергии в установившихся режимах работы генератора при различных уровнях нагрузки, а также в переходных процессах, вызванных ступенчатым изменением нагрузки.	

Габариты	Открытое	Кожухное
Длина (L), мм	1550	2045
Ширина (W), мм	800	800
Высота (H), мм	1115	1115
Вес, кг	527	682
Емкость топливного бака, л	80	80
Уровень шума @7м, дБА	-	65
Звуковая мощность, дБА	-	92

Открытое исполнение



Кожухное исполнение



Двигатель	
Частота	50Гц
Производитель	PERKINS
Модель	404A-22G1
Скорость, об/мин	1500
Мощность, кВт	20,3
Топливо	Дизельное
Кол-во цилиндров	4



Модель открытого исполнения

Мощность

Мощность может незначительно варьироваться в зависимости от выбранного генератора переменного тока, см. стр. 3.

Трехфазные

Напряжение	Основная		Резервная	
	кВА	кВт	кВА	кВт
380/220 В	20	16	22	18
400/230 В	20	16	22	18
415/240 В	20	16	22	17

Однофазные

Напряжение	Основная		Резервная	
	кВА	кВт	кВА	кВт
220 В	-	-	-	-
230В	20	16	22	18
240 В	-	-	-	-

Основная мощность - PRP (ISO 8528/1 (2005))

Электрическая мощность при работе на изменяющуюся нагрузку без ограничения годовой наработки. Допустимы 10% перегрузки в течение 1 часа через каждые 12 часов работы.

Резервная мощность - ESP (ISO 8528/1 (2005))

Электрическая мощность при работе на изменяющуюся нагрузку в случае отказа основной сети. Перегрузки от указанной резервной мощности недопустимы.

Мощность определена при

25 °С, 100 кПа и 30% относительной влажности

Для уточнения **Длительной мощности - COP (ISO 8528/1:2005)** проконсультируйтесь у вашего дилера GESAN



Модель кожухного исполнения

Объем двигателя, см.куб.	2 216
Диаметр цилиндра, мм	84
Ход поршня, мм	100
Степень сжатия	22,4:1
Регулятор	Механический
Соответствие выхлопа EU	EU0
Соответствие выхлопа TA-Luft	TA-Luft 0

Система охлаждения	
Поток от вентилятора, м.куб/мин	40,2
Охлаждение	Жидкостное
Объем системы охлаждения, л	6,98
Расчетная температура радиатора, °С	46°С
Макс. рабочая температура, °С	-
Система подогрева	
Мощность подогревателя ОЖ, Вт	1x750
Система смазки	
Емкость, л	9
Максимальный расход масла на угар, % от расхода топлива	0,3

Система забора воздуха		
Объем на горение, м.куб/мин	1,45	
Воздушный фильтр	Средний	
Выхлопная система	Открытое	Кожухное
Температура газов, °С	505	505
Объем выхлопа, м.куб/м ин	3,94	3,94
Макс. противодавление, кПа	8,8	8,8
Кол-во глушителей	1	1
Входной диаметр, "	2,5	2
Выходной диаметр, "	2,5	2
Снижение шума, дБ(А)	11	26
Стартерная система		
Напряжение, В	12	
Тип АКБ	1 x 12В 60АЧ 680А	
Зарядное устройство	DSE 9150 - 12В 2А	

Таблица расхода топлива

Нагрузка	Основной режим			Резервный режим		
	Расход, л/час	Автономия, час		Расход, л/час	Автономия, час	
		Открытое	Кожухное		Открытое	Кожухное
25%	-	-	-	-	-	-
50%	2,8	28,6	28,6	-	-	-
75%	3,9	20,5	20,5	4,3	18,6	18,6
100%	5,2	15,4	15,4	5,9	13,6	13,6
110%	5,9	13,6	13,6	-	-	-

ВНИМАНИЕ: расход топлива может незначительно изменяться из-за различий в условиях эксплуатации

Генератор переменного тока

- 4-х полюсный
- Подшипники с постоянной консистентной смазкой
- Класс изоляции H
- Безщеточный
- Шаг обмотки по пазам 2/3
- Электронная регулировка выходного напряжения
- Встроенный фильтр электромагнитных помех в соответствии с требованиями ЕС
- Присоединение к двигателю через дисковую муфту

Стандарты:

- IEC 60034
- ISO 8528/3

Высокое качество

выходного напряжения:

- THD < 4%
- THF (IEC) < 2%
- TIF (NEMA) < 50

Для моделей с системами возбуждения AREP или MAUX

- Система возбуждения с питанием от дополнительной обмотки статора
- Трехкратная перегрузка по току в течение 10 сек (минимально)

Модель	LSA 40 M5	LSA 42.3 S4
Генератор	LEROY SOMER	LEROY SOMER
Напряжение	400/230	230
Частота	50	50
Мощность	22	24,2
Кол-во выходных клемм	6	6
Исполнение по IP	IP 23	IP 23
Система возбуждения	SHUNT	SHUNT
Регулятор возбуждения	R 220	R 220
Стабил. напряжения, %	±1	±0,5
КПД при 100% нагрузке	87	89
X"d, о.е.	7,7	8,1
T"d, мс	7	5
Xo, о.е.	0,1	14,9
ОКЗ	0,63	0,44

Комплектация, номинальная мощность

Тип:	DB25P	Генератор	
		LSA 40 M5	LSA 42.3 S4
Напряжение			
415/240 В		20/21,5	-
400/230 В	Основная/Резервная мощности (кВА)	20/22	-
380/220 В		20/22	-
230В		-	20/22
Модели:	Открытое исполнение	DPB 25E LS	DPB 25E LS MF
	Кожухное исполнение	DPBS 25E LS	DPBS 25E LS MF

Все генераторы имеют маркировку CE, что подтверждает соответствие требованиям следующих директив:

- 2006/42/CE Machine Safety.
- 2006/95/CEE Low Voltage.
- 2004/108/CE Electromagnetic compatibility.
- 97/68/CE Gases and contaminating particles emissions.
- 2005/88/CE Noise emissions of machines outdoors in soundproof generator sets.
- ISO 8528
- ISO 3046
- BS 5000
- IEC 60034

Управляющий контроллер DSE 4420

Функции

- Непосредственный контроль сети
- Независимые кнопки выбора режимов работы
- Режимы работы: ПУСК, ОСТАНОВ, АВТО
- СИД для индикации аварий и режимов работы
- 32-битный микропроцессор
- Подсвечиваемый ЖК дисплей
- 5 кнопок навигации по меню
- Управление переключением АВР
- 4 Цифровых программируемых входа
- 4 Цифровых программируемых выхода
- USB порт
- CAN-порт для связи с электронным блоком управления двигателя
- Программируемый журнал событий с записью аварий, пусков и остановов
- Возможность WEB - мониторинга (необходим дополнительный модуль DSE 890)
- Совместимое с Windows ПО для полного конфигурирования настроек



Силовые подключения

Напряжение, В	400/230В	230В
Частота, Гц	50Гц	50Гц
Автомат защиты генератора, А	4Р 32А	3Р 100А

Шкаф автоматического ввода резерва (АВР)

АВР на базе переключателей со встроенной механической и электрической блокировкой встречного включения.

Напряжение	400/230В	230В
Частота	50Гц	50Гц
Переключатель	Контакты 4Р 40А	Контакты 3Р 125А
Габариты	300x400x210	400x500x210
Вес	10	17
Исполнение	Настенное	Настенное
Защита по IP	IP 66	IP 66

Опции АВР

- DSE 331/3 - контроллеры удаленного запуска

Опции*

Механические

- o Поддон для аварийного слива жидкости, встроенный в раму
- o Встроенный топливный бак 24Ч
- o Встроенный топливный бак 48Ч
- o Дополнительные двустенные топливные баки
- o Система автоподкачки топлива
- o Окраска кожуха в нестандартный цвет
- o Нивелировочные опоры

Панель управления

- o DSE 7320 – Управляющий контроллер
- o DSE 2510/20 - Выносной дисплей
- o DSE 2157 - Программируемые сухие контакты
- o DSE 2130 - Программируемые цифровые входы
- o DSE 2548 - Программируемые СИД
- o DSE 865 / 860 - TCP/IP модуль

Двигатель

- o Фильтр-водоотделитель повышенной производительности
- o Резидентный глушитель -26 дБ(А) для ДЭС открытого исполнения
- o Необслуживаемая АКБ

Генератор переменного тока

- o УЗО
- o GSM модем (для плат с RS232-портом)
- o DSE890 Webnet Gateway (Ethernet, GPRS и GPS)
- o DSE891 Ethernet Gateway
- o DSE892 SNMP Gateway
- o DSE 9130 Зарядное устройство АКБ (12В, 5А)

* Доступность опции для конкретной модели ДЭС уточняйте у Вашего дилера GESAN

Запчасти и расходные материалы для ТО (*)

Наработка	ТО 1	ТО 2	ТО 3	ТО 4	ТО 5	ТО 6	ТО 7	ТО 8
	250 Мч	500 Мч	750 Мч	1000 Мч	1250 Мч	1500 Мч	1750 Мч	2000 Мч
Масляный фильтр	1	1	1	1	1	1	1	1
Топливный фильтр	1	1	1	1	1	1	1	1
Топливный фильтр-сепаратор		1		1		1		1
Воздушный фильтр		1		1		1		1
Ремень вентилятора								1
Ремень генератора								1

*Состав уточняйте у Вашего дилера GESAN

Grupos Electr6genos Europa, S.A. имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и PECAL.

Компания GESAN оставляет за собой право вносить изменения в приведенные выше технические характеристики без предварительного уведомления.

Вся продукция изготовлена в Zaragoza Competence Center.

Указанные вес и размеры соответствуют моделям стандартного исполнения.